


CE		
Deklaracja Zgodności		
Potwierdza się, że		
Rodzaj wyrobu:	REJESTRATOR DVR MOBILNY	
Model:	C-DVR	
Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:		
2004/108/EC	Kompatybilność elektromagnetyczna	
Spełnia wymagania następujących norm:		
EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010		
	Producent:	AMT Marek Toporczyk 57-100 Strzelin ul. Dzierżoniowska 14
	Data wystawienia:	19.11.2013 roku.
	Podpis:	

GWARANCJA.

Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt z wszystkimi dołączonymi akcesoriami wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy):

Importer:			
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14		Kraj pochodzenia: CHRL	
Dane techniczne:			
Napięcie źródła zasilania	12V DC	Temperatura pracy	0 ÷ +30 °C
Prąd źródła zasilania nie mniejszy	1A	Rozmiar karty pamięci max do	32GB
Wyjście Video	NTSC/PAL	Rozdzielczość max	640x480
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE Kompatybilność Elektromagnetyczna		CE	
Ochrona środowiska			
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.			



REJESTRATOR MOBILNY „ C-DVR ”

Ver. 01

INSTRUKCJA:

Przeznaczenie

Urządzenie uniwersalne rejestrujące nagrania video oraz audio z kamer video na kartę mikroSD. Rejestrator może być zasilany z zasilacza stabilizowanego lub akumulatora o napięciu znamionowym 12V. Do wejść rejestratora można podłączyć kamerę oraz monitor, które są wyposażone w wyjścia video.

Podłączenie, schemat wyprowadzeń**WAŻNE!**

Zanim umieszysz kartę pamięci w rejestratorze sformatuj ją na swoim komputerze

WSKAZANIA LED I WYJAŚNIENIE ICH FUNKCJONALNOŚCI

Zielony LED błyska – rejestrator nie odczytuje karty pamięci
 Zielony LED świeci – karta pamięci poprawnie odczytywana
 Czerwony LED błyska – trwa nagrywanie Video
 Czerwony LED świeci – zatrzymane nagrywanie video Pausa

Nagrywanie Video w pętli

Uruchomiony zapis na rejestratora z zainstalowaną kartą pamięci:

Nagrywanie Video inicjowane funkcją detekcji ruchu

Załączona w menu funkcja umożliwi automatyczne załączanie nagrywania po wykryciu przez kamerę ruchu i tylko wtedy gdy nagrywanie nie zostało zainicjowane w sposób manualny

Objaśnienia przycisków umieszczonych na panelu:



Jak korzystać z dostępnych funkcji rejestratora

Podczas nagrywania naciśnięcie przycisku **FUNKCJA** wykonuje pauzę nagrywania.

następne naciśnięcie uruchamia menu wyboru opcji

Za pomocą **NASTAWNIK OPCJI >>** wybierz opcję z listy:

Language : Język (Angielski/Chiński)

Time selection: Ustawienie daty i godziny

Recording definition ; Parametry zapisu (VGA/QVGA)

Recording Mode: Tryb nagrywania (Pętla/ Detekcja ruchu/ Wszystkie

Przyciskiem **FUNKCJA** zatwierdzamy wybór oraz wychodzimy z menu

Przycisk reset:

Uszkodzenie , problemy z transferem do karty pamięci a także zmiana lub przełączanie funkcji podczas zapisu może doprowadzić do zablokowania działania części lub całkowitej funkcjonalności urządzenia.

Naciśnięcie przycisku może wówczas przywrócić fabryczną funkcjonalność. Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego do tej kamery przyrządu oraz bardzo delikatnego działania przez użytkownika.

Odtwarzanie zarejestrowanych nagrań przy użyciu rejestratora

Podczas nagrywania naciśnięcie przycisku **FUNKCJA** wykonuje pauzę nagrywania.

przesuń **NASTAWNIK OPCJI <<**

Wyświetlony zostanie folder RECORD z zapisanymi plikami

Wybierz plik z nagraniem używając do tego **NASTAWNIK OPCJI << >>**

Zaakceptuj plik do odtwarzania przyciskiem **FUNKCJA**

Zalecenia!

Zaleca się okresowe formatowanie karty pamięci instalowanej w urządzeniu nie później niż co 2 miesiące