

Lampa sygnalizacyjna LED z antenką



Lampę LED charakteryzuje nowoczesna stylistyka, dobra jakość przezroczystego tworzywa i bardzo niski pobór mocy. Lampa posiada wbudowaną antenę przedłużającą zasięg pilotów i przerywacz, zasilana napięciem 230 VAC lub 12-24V .

Sześć diód LED z pomocą wbudowanego przerywacza daje intensywny, widoczny efekt.

Ponadto kupując lampę z diodami LED nie musisz wymieniać żarówki, co w przypadku lamp żarówkowych dość często ma miejsce ze względu na drgania słupka podczas pracy bramy.

1. Zasilanie

Lampa Led może być zasilana napięciem (85 - 230V AC), pochodzącym z sieci lub centrali napędu bramowego lub napięciem niskim (12-24V AC/DC).

Niemusisz się zastanawiać jakie napięcie wychodzi z centrali Twojego napędu - nasza lampa posiada tylko jedno wyprowadzenie na zasilanie.

Elektronika sama dostosuje się do podawanego napięcia!!

2. Antena

Lampa wyposażona jest w antenę 433,92 MHz. Antena przedłużająca zasięg po dołączeniu do centrali przewodem koncentrycznym może zwiększyć zasięg pilota nawet do kilkudziesięciu metrów, w zależności od terenu jak również od innych dodatkowych zakłóceń sygnału.

3. Wyprowadzenia

- wyprowadzenie zasilania 12-24AC/DC 230V AC (z lewej str.)
- wyprowadzenie anteny (z prawej str.)

4. Wybór trybu działania

wyboru trybu pracy ciągła /przerywana dokonujemy za pomocą zworki jumper

5. Dane techniczne

Zasilanie: 12-24V / 85-265V AC/DC

Pobór mocy : < 2,5 W

Wymiary: 90 mm /125mm


Temperatura pracy: od -20 do +60 °C

Szczelność: IP54

5. Gwarancja

Gwarancja jest ważna 12 miesięcy od daty zakupu towaru. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu. Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania produktu wskutek niewłaściwego podłączenia zasilania, uszkodzeń mechanicznych, zalania itp., a także uszkodzeń wskutek wyładowań atmosferycznych. Oferowana gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

CE Produkt posiada oznaczenie CE. Deklaracja ta oznacza, że produkt spełnia wymagania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa użytkownika.

 Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika

jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.

