

# TRANSMITER FM z BLUETOOTH

## MODEL: OG38A

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

#### 1. Informacje ogólne

FM TRANSMITER Z BLUETOOTH, USB CHARGER, LINE-IN, WYŚWIETLACZEM I CZYTNIKIEM KART SD/SDHC + PILOT.

Twoja ulubiona muzyka MP3/WMA z pendrive'a, kart SD, smartfonów/tabletów z bluetooth lub urządzeń wyposażonych w wyjście audio w łatwy sposób może być odtwarzana w Twoim samochodzie.

#### 2. Instalacja & obsługa

1. Włóż urządzenie do gniazda od zapalniczki samochodowej. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się aktualne napięcie akumulatora.
2. Włóż nośnik muzyki ( MP3 ) do wejścia USB do urządzenia lub kartę SD/MMC do czytnika kart transmitera. Transmitter zaczyna odtwarzać muzykę z nośnika, lecz jeszcze nie słychać tego z radia.
3. Ustaw radio na dowolną wolną częstotliwość na kanałach FM ( np. 94,10 MHz )
4. Za pomocą przycisków ( << ), ( >> ) na transmierze lub pilocie (CH- i CH+) ustaw wybraną częstotliwość FM (w naszym przykładzie 94,10 MHz). W tym momencie radio już gra muzykę odtwarzaną przez urządzenie.
5. Głośność można regulować naciskając i przytrzymując przyciski przewijania na transmierze lub przyciskami VOL+ i VOL- na pilocie.
6. Wybieranie odpowiednich trybów equalizera odbywa się za pomocą przycisku EQ na pilocie.
7. Aby odbierać połączenia telefoniczne należy zsynchronizować połączenia bluetooth pomiędzy transmierem a telefonem komórkowym. W tym celu należy:
  - 1. Włączamy transmitter. W telefonie włączamy funkcję BLUETOOTH i wyszukujemy akcesoria audio.
  - 2. Gdy nasz telefon znajdzie Transmitter o nazwie „BT CAR-KIT-M” parujemy urządzenia (jżeli pojawi się monit o pin należy wpisać 0000). Po chwili możemy już korzystać z urządzenia Bluetooth.
  - 3. Nadchodzące połączenia odbieramy przyciskiem "ZIELONA SŁUCHAWKA" na pilocie lub transmierze, a kończymy naciskając przycisk „ CZERWONA SŁUCHAWKA”.
  - 4. Podczas rozmowy telefonicznej głos dzwoniącego usłyszymy w głośnikach naszego samochodu.

**Uwaga :** Jak nie korzystasz z odtwarzacza/funkcji ładowania USB, należy wyjąć nośnik muzyki z urządzenia, oraz transmitter gniazda zapalniczki. Przy ponownym korzystaniu, najpierw włóż urządzenie do gniazda zapalniczki, potem nośnik do odpowiedniego wejścia transmitera. Czasami urządzenie może się zawiesić (np. przez spadek napięcia pod czas rozruchu ), w takiej sytuacji wyjmij nośnik muzyki i włóż z powrotem.

#### 3. Specyfikacja

- Wbudowany moduł Bluetooth 3.0 z A2DP
- Wbudowany mikrofon
- System redukcji szumów i echa
- Zakres częstotliwości : FM87.5 - 108MHz
- Częstotliwości : 20Hz-15KHz
- Zasilanie : standardowe gniazdo zapalniczki (DC12/24V)
- Format audio: MP3/WMA
- SNR: 85dB (FM: 65dB)
- Wbudowany czytnik kart SD/SDHC do 32GB
- Możliwość odtwarzania muzyki z pendrive'a do 32GB
- Wyjście zasilające USB: 5V/1A
- Czytanie katalogów: tak
- Wgrywanie danych na kartę pamięci włożoną do transmitera: tak, przez kabel USB
- Wejście audio: tak, 3,5mm Mini Jack
- Wznowienie odtwarzania po ponownym włączeniu transmitera: tak
- Pobór energii: 1W
- Maksymalna odległość przesyłania sygnału radiowego : 3m
- Maksymalna odległość przesyłania sygnału bluetooth: 10m
- Maksymalna czułość mikrofonu: 2m
- Wymiary LCD: 1,5 cala
- Kolor wyświetlacza: niebieski
- Wymiary: 26,2 cm x 4,6 cm x 2,5 cm

#### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Transmitter może być zasilany wyłącznie z gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12/24V.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki.
- Nie ustawiaj transmitera na bardzo wysoki poziom głośności. Lepiej używać do tego celu regulacji głośności w radiu samochodowym.
- Staraj się ustawiać częstotliwość pracy transmitera, która nie jest zakłócana przez inne stacje radiowe.
- Nie używać transmitera w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie zakurczonym lub wilgotnym środowisku.

|  |   |
|--|---|
| Urządzenia jest zasilane, a nie reaguje. | -Sprawdź połączenie między gniazdem zapalniczki samochodowej a urządzeniem.<br>-Jeśli bezpiecznik urządzenia jest przepalony wymień go na nowy<br>-Wyjmij urządzenie z gniazda zapalniczki i podłącz ponownie.                        |
| Nieprawidłowe odtwarzanie muzyki         | -Sprawdź czy połączenie między kartą SD lub pamięcią USB jest prawidłowe, spróbuj wymienić nośnik na inny.<br>-Upewnij się, że urządzenie może odgrywać pliki z nośnika.<br>-Upewnij się, że poziom głośności nie jest ustawiony na 0 |
| Funkcja bluetooth nie działa             | -Sprawdź czy telefon został poprawnie zsynchronizowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją.  |
| Nie ma dźwięku w radiu samochodowym      | -Upewnij się że transmitter działa w trybie nadawania.<br>-Upewnij się że częstotliwość transmitera i radia jest taka sama  |
| Niska jakość dźwięku, szum.              | -Sprawdź czy wybrana częstotliwość nie jest zakłócana. Staraj się wybierać częstotliwość bez zakłóceń   |
| Zdalny pilot nie działa                  | -Upewnij się że folia ochronna z pilota jest wyciągnięta  |

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie OG38A jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://aptel.pl>



#### ! Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwiła zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.